


























ՊԱՅՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Պայման նշան.	Անվանումներ	Չափմ. միավոր	Քանակ
1	2	3	4
	Ներանցիչ վահան HP 1-11-10	հատ	1
	Բաշխիչ վահան HP 1-47-00	հատ	1
	Լուսավորության վահանակ PJI -12	հատ	1
	Լուսավորության վահանակ PJI -6	հատ	1
	Ուժային վահան MH11-3020-21	հատ	1
	Անջատիչ M50 -3 П	հատ	3
	Գործարկիչ M	հատ	3
	Միացման կոճակ	հատ	4
	Լուսատու K П 06-100	հատ	4
	Լուսատու KMП 20-100	հատ	20
	Լուսատու KOM03-60	հատ	1
	Լուսատու МП 12-1т40	հատ	8
	Լուսատու ОЛ 02-2т40	հատ	93
	Լուսատու M A-2-2т40	հատ	
	Լուսատու 201 420-18	հատ	34
	Լուսատու OP -3 P	հատ	5
	Լուսարձակ МНП -05	հատ	
	Անջատիչ 6Ա,220Վ	հատ	16
	Անջատիչկրկնակի հալումով 6Ա,220Վ	հատ	33
	т О վարդակ կոնտակտով 10Ա,220Վ	հատ	96
	БІа БА 25Ա,220Վ	հատ	2
—	Հաղորդալար МНС h.2,5քառ.մմ	մ	100
—	Հաղորդալար M h.1,5քառ.մմ	մ	400
—	Հաղորդալար M h.2,5քառ.մմ	մ	400
—	Հաղորդալար M h.4քառ.մմ	մ	700
—	Հաղորդալար M h.6քառ.մմ	մ	200
—	Հաղորդալար M h.16քառ.մմ	մ	100
—	Հաղորդալար M h.25քառ.մմ	մ	100

Պայման նշան.	Անվանումներ	Չափմ. միավոր	Քանակ
1	2	3	4
—	Հաղորդալար M h.35քառ.մմ	մ	100
—	Հաղորդալար MM h.2т2,5քառ.մմ	մ	700
	Հաղորդալար MM h.3т2,5քառ.մմ	մ	1300
	Տրանսֆորմատոր БТМ-1	հատ	1
	Անջատիչ M -3-10 / Э Пке /	հատ	3
	Տուփ P 196/P 197	հատ	145/90
	Տուփ P 995	հատ	6
	Լամպ -40	հատ	194
	Լամպ -20	հատ	140
	Լամպ 220-230-100	հատ	30
	Լամպ 220-230-200	հատ	
	Ստարտեր 20O-220	հատ	140
	Ստարտեր 80O-220	հատ	194
	Պլաստմասյա խողովակ d=100մմ	մ	4
	Մետաղական խողովակ d=20մմ	մ	30
	Մետաղական խողովակ d=32մմ	մ	50
	Վինիլպլաստային խողովակ d=20մմ	մ	200
	Մետաղական կոնստրուկցիա	տ	0,3
	Պողպատյա անկյունակ 50т50т5մմ	հատ	10
	Պողպատյա թերթ 40т4մմ	մ	40
—	Մալուխ HA-1000; h.2т2,5քառ.մմ	մ	50
—	Մալուխ HA-1000; h.3т2,5քառ.մմ	մ	50
—	Մալուխ HA-1000; h.4т6քառ.մմ	մ	10
—	Մալուխ HA-1000; h.4т10քառ.մմ	մ	20
	Բռնակ P 25 P 3	հատ	194
	Կռվածք 3 144 P 2	հատ	240
	Կեռիկ P 629	հատ	30

Սոնտաժ

Հ/Հ	Անվանումներ	Չ/Մ	Քան.
1	2	3	4
	ՎՈՌԻ-ի տեղադրում	հատ	2
	ՊՐ 11-3020-21-ի տեղադրում	հատ	1
	Նույնը, ՈՒՕՇՎ-6; ՈՒՕՇՎ-12	հատ	2
	Նույնը, ավտոմատ անջատիչ ԱՊ50Բ-3ՄՏ	հատ	3
	Նույնը, թաքնված անջատիչ 6Ա,220Վ	հատ	49
	Նույնը, 3-կոնտակտով վարդակ 10Ա,25Ա,220Վ	հատ	98
	Նույնը, շիկացման լուսատուներ	հատ	30
	Նույնը, լյումինեսցենտային լուսատուներ	հատ	101 / 35
	Նույնը, պակետային անջատիչ ՊՎՄ-3-Մ	հատ	3
	Նույնը, տրանսֆորմատոր ՅԱՏՊ-1	հատ	1
	Նույնը, լուսարձակներ ՊՐՏԼ-05;	հատ	
	Նույնը,մետաղական խողովակ	մ	80
	Նույնը, վինիլպլաստային խողովակ	մ	200
	Նույնը, մագնիսական գործարկիչ ՊՄԼ	մ	3
	Թաքնված լարանցում	մ	3000
	Մետաղական կոնստրուկցիա	տ	0,3
	Պողպատյա թերթ 40т4մմ	մ	40
	Պողպատյա անկյունակ 50т50т5մմ	հատ	10
	Ամրակների վրա ամրացված մալուխի		
	անցկացում պատերով և կոնստրուկցիյեներով	մ	180
	Լարերի անցկացումը խողովակների մեջ		
	հատ. 35քառ.մմ	մ	280
	Նույնը, հաջորդող լարի անցկացումը խողովա-		
	կների մեջ հատ. 35քառ.մմ	մ	640

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր սարքավորումները կարելի է փոխարինել համարժեք սարքավորումներով