


ԷԼԵԿՏՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱԽԱՆԱԿՆԵՐԻ ԱՊՂՈՒՍԱԿ

Էլ. վահանակի հասցե 36ս LP4 (30kW)		Characteristics at this Distribution Board Zs = (Ohms) PSC = (KA)		Rating'A' 80		Էլ. ենթակայա 4x25 մմ ²				
				Nominal voltage 400 / 240		Overcurrent protective device Adjust MCCB				
Circuit number and phase		Սարքավորման անվանում և հասցե	Երկա- րութ- յուն մ	Մու- ց.կե- տ. բան ակը	Հզո- րութ- յուն կվտ	Էլ. լարերի չափը		Ավտ. անջատիչ		
						Ֆազ (մմ)	Հողան- ցում (մմ)	Ավտոմ- ատի տիպը	I, (A)	Կարճ միաց. ցուցա- նիշ
1	ABC	Մուտքային ավտոմատ անջատիչ		1	30	25	25	C	80	10kA
2										
3										
4	1A	Լուսավորություն № 1,2 սենյակների	85,55,55	11	0.9	1.5	1.5	C	10	6kA
5	1B	Լուսավորություն № 2,5,15 սենյակների	75,50,50	9	0.65	1.5	1.5	C	10	6kA
6	1C	Լուսավորություն № 6,7, սենյակների	75,50,50	6	0.45	1.5	1.5	C	10	6kA
7	2A	Վարդակներ № 1 սենյակի	50	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
8	2B	Վարդակներ № 2 սենյակի	40	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
9	2C	Վարդակներ № 6 սենյակի	18	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
10	3A	Վարդակներ № 1,2 սենյակների	40	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
11	3B	Վարդակներ № 5 սենյակի	40	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
12	3C	Վարդակներ № 7,8 սենյակների	35	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
13	4A	Վարդակներ № 3 սենյակի	40	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
14	4B	Վարդակներ № 6 միջանցքի	75	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
15	4C	Վարդակներ № 7 սենյակի	55	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
16	5A	Լուսավորություն № 8 սենյակի	100,60,60	8	0.6	1.5	1.5	C	10	6kA
17	5B	Լուսավորություն № 15 միջանցքի	40,35,35	9	0.8	1.5	1.5	C	10	6kA
18	5C	Լուսավորություն № 9,15 սենյակի	100,60,60	8	0.6	1.5	1.5	C	10	6kA
19	6A	Վարդակներ № 8 սենյակի	40	4	1.2	2.5	2.5	C	16	6kA
20	6B	Լուսավորություն № 10,11,12,13,14 միջանցքի	100,60,60	13	0.1	1.5	1.5	C	10	6kA
21	6C	Վարդակներ միջանցում համակարգչների բաժանիչի	10	2	0.2	2.5	2.5	C	16	6kA
22	7A	Վարդակներ № 14 սենյակի	65	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
23	7B	Վարդակներ № 13,14 սենյակի	70	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
24	7C	Վարդակներ № 15 սենյակի	65	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
25	8A	Պահուստային						C	16	6kA
26	8B	Պահուստային						C	16	6kA
27	8C	Վարդակներ № 15 սենյակի	65	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
28	9A	Պահուստային						C	16	6kA
29	9B	Պահուստային						C	16	6kA
30	9C	Պահուստային						C	16	6kA
31	10A	Պահուստային						C	10	6kA
32	10B	Պահուստային						C	10	6kA
33	10C	Պահուստային						C	10	6kA
34	11A	Պահուստային								
35	11B	Պահուստային								
36	11C	Պահուստային								

Օգտագործվող նյութերի մասնագիր

№	Անվանացանկ	Տեսակ	Չ/Մ	Քանակ
	1	2	3	4
1	Մալուխ պղնձե՝ բազմաջիղ ВВГ	3x2.5 մմ ²	մ	708
2	Հաղորդալար պղնձե՝ բազմաջիղ ПБ 3	1x1.5 մմ ² կարմիր	մ	575
		1x1.5 մմ ² կապույտ		370
		1x1.5 մմ ² դեղին		370
3	Մալուխ համակարգիչի	FTP cat 6	մ	300
4	Ավտոմատ անջատիչների արկղ պլաստմասե, փականով, պատի մեջ տեղադրվող (600x200x150մմ),	36 մոդուլ (IP40)	հատ	1
5	Ավտոմատ անջատիչ (եռաբևեռ)	C 80 Ա, 10kA	հատ	1
6	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ)	C 25 Ա, 6kA	հատ	2
	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ)	C 16 Ա, 6kA	հատ	18
	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ)	C 10 Ա, 6kA	հատ	10
	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ)	C 10 Ա, 6kA	հատ	10
7	Էլ.վարդակ երկբևեռ, պատի մեջ տեղադրվող, հողանցման հպակով	16 Ա, 230Վ	հատ	78
8	Անջատիչ մեկ սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	10 Ա, 230Վ	հատ	15
9	Անջատիչ երկու սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	10 Ա, 230Վ	հատ	4
10	Մոնտաժային տուփ (մեկ տեղանոց)	70x70x43 մմ	հատ	97
	Շրջանակ (մեկ տեղանոց)		հատ	25
	Շրջանակ (երկու տեղանոց)		հատ	36
11	Ամրակներ	9մմ ²	տուփ	20
12	Ամրակներ	10մմ ² , 12մմ ²	տուփ	20
13	Մետաղական մալուխատար իր պականով	150x10 մմ	մ	3
14	Լուսատու լյումինեսցենտային լամպերով	2x36Wt	հատ	58
15	Լուսատու կետային	1x60Wt	հատ	5
16	Ջահ առաստաղի	3x60Wt	հատ	1
17	Լամպ կետային	1x60Wt	հատ	3
18	Լամպ լյումինեսցենտային 36Վտ (120սմ)		հատ	116
19	Լամպ ջահի 60Վտ (E 14)		հատ	3
20	Ակոսի փորում		մ	1060

				Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի վարչական շենքի հիմնանորոգում Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան Պատվեր՝ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ - 13/92»			
ՆԳՃ	Հ.Հովսեփյան			Էլեկտրոտեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծ.	Ս.Ավետիսյան						
				IV-րդ հարկի է.վահանակների աղյուսակ և մասնագիր	«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		