











ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

No	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ
1		Էլ. ուժային բաշխիչ կետ ՊՈ-11, չափերը՝ 800x650x250մմ, որի մեջ տեղադրվում են մուտքային եռաֆազ 160Ա (1հատ) և ելքային եռաֆազ 50Ա (3հատ) և 40Ա (2հատ) ավտոմատ էլ. անջատիչներ:	1	հատ
2		Պլաստմասե էլ.վահանակ, չափերը՝ 250x400x100 մմ, տեղադրվում է պատի խոռոչում, որի մեջ տեղադրվում են մուտքային եռաֆազ 32Ա (1հատ) և ելքային 25Ա միաֆազ դիֆերենցիալ (, ΔY=30մԱ) (5հատ), 25Ա միաֆազ (3հատ),16Ա միաֆազ (3հատ) ավտոմատ էլ. անջատիչներ:	1	հատ
3		Պլաստմասե էլ.վահանակ, չափերը՝ 250x400x100 մմ, տեղադրվում է պատի խոռոչում, որի մեջ տեղադրվում են մուտքային եռաֆազ 32Ա (1հատ) և ելքային 25Ա միաֆազ դիֆերենցիալ (, ΔY=30մԱ) (3հատ), 25Ա միաֆազ (5հատ) ավտոմատ էլ. անջատիչներ :	1	հատ
4		Պլաստմասե էլ.վահանակ, չափերը՝ 250x400x100 մմ, տեղադրվում է պատի խոռոչում, որի մեջ տեղադրվում են մուտքային եռաֆազ 40Ա (1հատ) և ելքային 25Ա միաֆազ դիֆերենցիալ (, ΔY=30մԱ) (2հատ), 25Ա միաֆազ (6հատ) ավտոմատ էլ. անջատիչներ :	2	հատ
5		Պատի խոռոչի փորում և վերականգնում չափերը՝ 260x410x110 մմ:	4	հատ
6		Լուսատու առաստաղի լյում. լամպով /2 x 36/ վտ հզոր. IP20-23 պաշտպանվածության աստիճանով	198	հատ
7		Հերմետիկ լուսատու պատի, մեկ շիկացման լամպով /1 x 60/վտ հզոր. IP44-55 պաշտպանվածության աստիճանով	4	հատ
8		Պատի լուսատու մեկ շիկացման լամպով /1 x 60/վտ հզոր. IP20-23 պաշտպանվածության աստիճանով	12	հատ
9		Հերմետիկ լուսատու առաստաղի լյում. լամպով /2 x 36/ վտ հզոր. IP44-55 պաշտպանվածության աստիճանով:	15	հատ
10		Լուսատու առաստաղի լյում. լամպով /4 x 18/ վտ հզոր. IP20-23 պաշտպանվածության աստիճանով	4	հատ
11		Լուսատու առաստաղի լյում. լամպով /2 x 18/ վտ հզոր. IP20-23 պաշտպանվածության աստիճանով	3	հատ
12		Երկստեղ էլ.անջատիչ, տեղադրումը փակ, պատի մեջ, 220վ, 10Ա	37	հատ
13		Միաստեղ էլ.անջատիչ, տեղադրումը փակ, պատի մեջ, 220վ, 6Ա	20	հատ
14		Խրոցակի վարդակ հողանցման հպակով տեղադրումը փակ պատի մեջ, 220վ, 16Ա	77	հատ
15		Լյումինիսցենտային լամպ 18վտ	22	հատ
16		Լյումինիսցենտային լամպ 36վտ	426	հատ
17		Շիկացման լամպ 60վտ	16	հատ
18		Բաժանիչ տուփ փակ լարանցման, էլ.լուսավորության ցանցերի համար	80	հատ
19		Պղնձե հաղորդալար՝ փակ լարանցման սվաղի տակ, ՊՎ- 3 x 4մմ ² խմբային (1) գծերի համար (ակոսի փորումով):	870	մետր
20		Պղնձե հաղորդալար՝ փակ լարանցման սվաղի տակ , ՊՎ- 3 x 2.5մմ ² էլ.լուսատուների և խրոցակային վարդակների սնման համար (ակոսի փորումով) :	1800	մետր
21		Բաժանիչ տուփ անջատիչների և վարդակների համար	134	հատ
22		Մագնիսական թողարկիչ (կոմպլեկտ) 10Ա, 220վ	3	հատ
23		Միաֆազ 16Ա-ոց, սեփական կափարիչով ավտոմատ էլ.անջատիչ, տեղադրումը պատին:	10	հատ
24		Միաֆազ 10Ա-ոց, սեփական կափարիչով ավտոմատ էլ.անջատիչ, տեղադրումը պատին:	3	հատ
25		Միաֆազ 40Ա-ոց, սեփական կափարիչով ավտոմատ էլ.անջատիչ, տեղադրումը պատին:	1	հատ

No	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆՆԵՐ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ
26		Պղնձե մալուխ, փակ լարանցման սվաղի տակ,պատերով և պլաստմասե սակառում ՎՎԳ-5x10մմ ² կտր. (ակոսի փորումով)	40	մետր
27		Պղնձե մալուխ, փակ լարանցման սվաղի տակ,պատերով և պլաստմասե սակառում ՎՎԳ-5x6մմ ² կտր. (ակոսի փորումով)	50	մետր
28		Պլաստմասե սակառ, անցումներով տարվող մալուխները փակելու համար, չափերը՝ (30x40)մմ	35	մետր
29		Մալուխի ծայրակալ, կտրվածքը՝ 10 մմ ²	20	հատ
30		Մալուխի ծայրակալ, կտրվածքը՝ 6 մմ ²	20	հատ
31		Հողանցման պողպատաշերտ պատերով 25x4մմ	30	մետր
32		Հողանցման պողպատաշերտ խրամուղով 40x4մմ	9	մետր
33		Հողանցման էլեկտրողներ պողպատե անկյունակիցՊ<50x50x5, L-2.5մ	3	հատ
34		Հողանցման ամրակ	30	հատ
35		Արագային էլ.ջրատաքացուցիչ (գեյզեր) 3 կվտ, 220վ	10	հատ

ՆԳՃ	Հ.ԿԱՐԴԱՆՅԱՆ		Արտաշատի N 1 մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում <<ՔՆ-ՊԸԱՇՁԲ-16/4>>		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Կ. ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ				
			ԷԼ. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				ԱՆ	ԷՏ-2
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՎԻԼ-ՍԵՄ» ՍՊԸ	
ՊԱՇՏՈՆ	Ա.ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.			