


ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ և ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ				
	պայմ. նշան.	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	չափի միավոր	քանակ
1	☑	BPY-B1 տիպի ներանցման բաշխիչ սարք ՈԱ-250 տիպի փոխարկիչով,ՈԽ2-100 տիպի ապահովիչներով լապ = 40Ա	հատ	1
2	▬	ՈՐ11-3054-21Տ3 տիպի ուժային վահանակ եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 4 հատ եռաֆազ գծային ավտոմատներով I _n =10Ա-4հատ:	հատ	1
3	▬	ՈՐ11-3064-21Տ3 տիպի ուժային վահանակ եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 4 հատ եռաֆազ գծային ավտոմատներով I _n =20Ա-3հատ,1հատ պահեստային: և 6 հատ միաֆազ գծային ավտոմատներով I _n =25Ա-1հատ,5հատ պահեստային:	հատ	1
4	▬	ՈՐ11-3056-21Տ3 տիպի ուժային վահանակ եռաֆազ մուտքի ավտոմատով և 2 հատ եռաֆազ գծային ավտոմատներով I _n =16Ա-1հատ,I _n =25Ա-1հատ, և 6 հատ միաֆազ գծային ավտոմատներով I _n =25Ա-1հատ,5հատ պահեստային:	հատ	1
5	▬	ԲՕԿԲ505 տիպի լուսավորման վահանակ ՈԽ60 տիպի մուտքի ավտոմատով և 6 հատ 16Ա հոսանքի համար միաֆազ գծային ավտոմատներով:	հատ	4
6	□	ՈՄԱ123002 տիպի մագնիսական գործարկիչ I _n =10Ա:	հատ	4
7	□	ՈՄԱ223002 տիպի մագնիսական գործարկիչ I _n =25Ա:	հատ	1
8	☰	ԿԿ-123 տիպի կառավարման կոճակ	հատ	5
9	⋈	Անջատիչ երկստեղանի:	հատ	20
10	⋈	Անջատիչ մեկստեղանի:	հատ	33
11	⋈	Անջատիչ ռեվերս 2 տեղից:	հատ	10
12	⋈	Անջատիչ ռեվերս 3 տեղից:	հատ	3
13	⬇	Նույնը հերմետիկ:	հատ	--
14	⬆	Էլ.խրոցակ հողանցման կոնտակտով 6Ա հոսանքի համար:	հատ	70
15	⬆	Նույնը հերմետիկ	հատ	2
16	⬆ ¹⁰	Էլ.խրոցակ հողանցման կոնտակտով10Ա հոսանքի համար:	հատ	3
17	Ⓜ	ԲՏՈ-0.25-220/36 տիպի լարումը իջեցնող տրանսֆորմատոր:	հատ	1
18	Ⓜ ^{Y30}	ԿՅՕ տիպի պաշտպանիչ անջատման սարք 30մԱ հոսանքի համար:	հատ	1
19	●	Լուսակալ ներկառուցված ակունուլյատորով 18 վտ հզորությամբ:	հատ	19
20	▬ ^{1x14}	Լուսակալ էներգախնայող լյումինեսցենտ լամպով ,1x14 վտ հզորությամբ ,լամպերը կոմպլեկտի մեջ,գրատախտակի համար	հատ	2

21	⊙	Լուսակալ բռա 1x12 վտ հզորությամբ	հատ	10
22	⊙	Լուսակալ բիլխարդի սեղանի համար 1x20 վտ հզորությամբ	հատ	7
23	◦	Լուսակալ առաստաղի, բիլխարդի սենյակի համար 1x9 վտ հզորությամբ,լամպերը կոմպլեկտի մեջ:	հատ	11
24	▬	Լուսակալ էներգախնայող լյումինեսցենտ լամպերով , 3x14 վտ հզորությամբ ,լամպերը կոմպլեկտի մեջ	հատ	128
	▬	Լուսակալ փոշի,ջուր չթափանցող, էներգախնայող լյումինեսցենտ լամպերով ,2x18 վտ հզորությամբ , լամպերը կոմպլեկտի մեջ:	հատ	--
25	⊗	Լուսակալ փոշի,ջուր չթափանցող, էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտ լամպերով ,1x20 վտ հզորությամբ ,	հատ	3
26	●	Լուսակալ պատի 1x12 վտ հզորությամբ	հատ	9
27	○	Լուսակալ առաստաղի 1x12 վտ հզորությամբ	հատ	4
28		Էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտ լամպ 12 վտ հզորությամբ	հատ	23
29		Էներգախնայող կոմպակտ լյումինեսցենտ լամպ 20 վտ հզորությամբ ESL L12 տիպի ցոկոլ E27	հատ	10
30	▬	ԲԲԴ մակնիշի պղնձյա էլ.մալուխ 2x10մմ ² կտրվածքով:	մ	160
31	▬	ՈԽ մակնիշի պղնձյա էլեկտրալար1x2,5 մմ ² կտրվածքով:	մ	6250
32		Նույնը 1x 6 մմ ² կտրվածքով:	մ	425
33		Նույնը 1x 10 մմ ² կտրվածքով:	մ	50
34		Խողովակ PVC- 20մմ արտաքին տրամագծով:	մ	2050
35		Խողովակ PVC- 32մմ արտաքին տրամագծով:	մ	85
36		Խողովակ PVC- 40մմ արտաքին տրամագծով:	մ	10
37		Կ994Մ տիպի տուփ	հատ	140
38		Կ196X\3 տիպի տուփ խողովակներով	հատ	225
39	▬	Ցինկապատ շերտապողպատ 40x4 մմ	մ	40
40	▬	Ցինկապատ շերտապողպատ 25x4 մմ	մ	20
41		Պողպատ անկյունային 50x50x5 մմ L=2,5մ	հատ	10
42		ԿԲՑԽ-2 տիպի մալուխի ծայրային էպոկսիդե ամրակցում:	հատ	4
43				
44				
45				

ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՄԱՆ,0,4 կվ ԿԱԲԵԼԱՅԻՆ ԳԾԻ
ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ և ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ ՆԱՅԻՐ ԹԵՐԹ 11/11

 «ՏԱՎՐՈՍ» ՍՊԸ	ՆԳՑ	Է.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ		ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՆՏԻ ՍԱՐԶԻ Գ. ՔՈՒՉԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱԿԱՌԻՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
	ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Ի. ՀՈՎՍԵԹՅԱՆ					
				ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ	Թերթ
						ԱՆ	Է/Տ-3
ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՆԵՆՅԱԿ» Պ/Հ				ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:			