Հ/Հ	Անվանում Տեխնիկական տվյալներ	Նշանակում Տիպ Մակնիշ	Չ/մ	Քանակ	Ծանոթագր.
	1. Ուժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում				
1	Գլխավոր բաշխիչ վահան ~380/ 220 V, 200 A կազմված.	ՊՐ11-3026-21Ա3	լր-զմ	1	ԳԲՎ-1
1.1	եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380 V, 200 A - ներանցման, n=1		հատ	1	
1.2	նույնը, ~380 V, 32 A - բաշխման, n=6		հատ	6	
2	Բաշխիչ վահան $U_н$ ~380/220V, $I_н$=80 A կազմված.		լր-զմ	4	ԲՎ-1
2.1	Վահանակ պոլիստիրոլե 36-մոդուլանոց, չափս. 555x330x86 մմ	Legrand	հատ	4	
2.2	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 380 V, 80 A - ներանցման, n=1	Legrand	հատ	4	
2.3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220 V, 16 A - բաշխման n=3	Legrand	հատ	12	
2.4	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220 V, 25 A - բաշխման n=6	Legrand	հատ	24	ԲՎ-4
3	Պաշտպանիչ անջատման սարք երկբևեռ ~220 V, 40A /30mA	Legrand (ՈՅՕ)	հատ	12	տեղադրել բաշխիչ վահաններում
4	Վարդակ շտեպսելային երկբևեռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով, փակ տեղադրման 220 V, 16 A	Titan	հատ	60	
5	Տուփ վարդակի տեղադրման	Titan	հատ	60	
6	Տուփ բաժանարար փակ տեղադրման	Titan	հատ	30	
7	Հաղորդալար պղնձե ջիղերով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 3x4 մմ²	ՊՊԲ гост 6323-79	մ	600	պատերով՝ փակ - սվաղի տակ
8	Հաղորդալար պղնձե ջիղով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 1x10 մմ²	ՊԲ гост 6323-79	մ	100	5-լար Պ32 խողովակով L=20 մ
9	Հաղորդալար պղնձե ջիղով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 1x16 մմ²	ՊԲ гост 6323-79	մ	150	5-լար Պ32 խողովակով L=30 մ
10	Խողովակ ՊՎՔ (гофра) d_y=32 մմ	Պ32	մ	50	
11	Պողպատ անկյունակ, կտրվ. L 50x50x5 մմ	гост 8509-86	մ/կգ	10/ 37,7	հողանցման էլեկտրոդ n=4 L= 2.5 մ
12	Պողպատ շերտավոր, կտրվ. - 40x4 մմ	гост 103-76*	մ/կգ	20/ 25,2	հողանցման արտաքին կոնտուր
13	Արկղ գլխավոր հողակցվող հաղորդածողով՝ պղնձե 25x3 մմ² հատույթով, Iн=340A	ԳՅՇ -ՍՀՊ4	հատ	1	ԳՀՀ-1, PE
14	Հաղորդալար պղնձե ջիղով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 1x25 մմ²	ՊԲ гост 6323-79	մ	20	PE հողանցման հաղորդալար
15	Խողովակ ՊՎՔ (гофра) d_y=25 մմ	Պ25	մ	20	
16	Մալուխային պղնձե ծայրակալ 1x25 մմ² հաղորդալարի	ՏՄ-25	հատ	1	
17	Հեղյուս M12x40		հատ կգ	1/0,05	
18	Մանեկ M12		հատ կգ	1/0,02	

Հ/Հ	Անվանում Տեխնիկական տվյալներ	Նշանակում Տիպ Մակնիշ	Չ/մ	Քանակ	Ծանոթագր.
	2. Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում				
1	Լուսատու 2x36W -լյումինեսցենտե լամպերով, առաստաղային		հատ	147	
2	Լուսատու 1x36W -լյումինեսցենտե լամպերով, պատի		հատ	20	
3	Լուսատու 4x18W -լյումինեսցենտե լամպերով, առաստաղային		հատ	4	
4	Լուսատու 1x60W շիկացման լամպով, պատի		հատ	8	
5	Լուսատու 1x100W շիկացման լամպով, պատի, պաշտպանիչ ցանցով		հատ	14	
6	Լամպ լյումինեսցենտե L=1.2 մ ~220 V, 36 W	OSRAM LUMILUX L36W	հատ	314	
7	Լամպ լյումինեսցենտե L=0.6 մ ~220 V, 18 W	OSRAM LUMILUX L18W	հատ	16	
8	Լամպ շիկացման ~220 V, 60 W	OSRAM	հատ	8	
9	Լամպ շիկացման ~220 V, 100 W	OSRAM	հատ	14	
10	Անջատիչ միաբևեռ մեկստեղնավոր փակ տեղադրման ~250 V, 6 A	Titan	հատ	50	
11	Նույնը, երկստեղնավոր	Titan	հատ	15	
12	Տուփ անջատիչի տեղադրման	Titan	հատ	65	
13	Տուփ բաժանարար փակ տեղադրման	Titan	հատ	60	
14	Հաղորդալար պղնձե ջիղերով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 2x2.5 մմ²	ՊՊԲ гост 6323-79	մ	1800	պատով՝ փակ - սվաղի տակ
15	Նույնը, կտրվ. 3x2.5 մմ²	ՊՊԲ гост 6323-79	մ	550	պատով՝ փակ - սվաղի տակ
16	Հաղորդալար պղնձե ջիղով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 1x1.5 մմ²	ՊԲ гост 6323-79	մ	150	լուսատուի լիցքավորման
17	Զանգ էլեկտրական ~220 V, 5 W	ՄՅՄ-1	հատ	3	տեղադրել 1-ին և 2-րդ հարկերի միջանցքում և զինծառայողի պահեստի դռան.
18	Վերջնային անջատիչ ~220 V, 5 A		հատ	1	տեղադրել զինծառայողի պահեստի դռան.

*) Մասնագրերում բերված էլեկտրասարքավորումների տիպերը ընդունել պայմանական, դրանց ձեռք բերելիս առաջնորդվել սույն մասնագրերում նշված տեխնիկական տվյալներով:

ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ		ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԹԻՎ 2 ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
ՆԱՀ	Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ				
ՆԱԽ	Ա. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ			ՓՈՒԼ	ԹՒՂԹ	ԹՒՂԹԵՐ
ՆԱԽԱՀՇՏԱՑ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ			ԼՏ	Է-2	12
			ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ և ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«ՇԻՆԷՔՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	
				ք. Վանաձոր	2016թ.