

ԷԼԵԿՏՐԱՌԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ					
NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ- ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Ներանցումային բաշխիչ վահան մուտքային 160Ա եռաֆազ, խմբային 2x25Ա+1x40Ա+3x50Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով, մոնտաժումով		լրակազմ	1	
2	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը՝ 5x6մմ ² ,տեղադրումով	BBГ	մ	9	
3	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը՝ 5x4մմ ² ,տեղադրումով	BBГ	մ	33	
4	Ավտոմատ անջատիչ,380Վ, 25Ա, տեղադրումով		հատ	1	
5	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø32մմ, տեղադրումով		մ	9	
6	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø25մմ, տեղադրումով		մ	33	
7	Երկաթակապ, տեղադրումով		հատ	100	
8	Շերտապողպատ 25x4մմ,տեղադրումով		մ	40	
9	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ,L=2.5մ, տեղադրումով		հատ	3	
10	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում և փակում		տեղ	1	
11	Գրունտների մշակում (քանդում և ետլիցք) հողանցման տեղադրման համար		մ ³	10.0	
12	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում		մ ³	0.4	
13	Ա/բետոնե ծածկույթի վերականգնում 15սմ հաստությամբ նախապատրաստական խճի շերտի վրա		մ ²	4.0	

ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ- ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Ներանցումային բաշխիչ վահանակ		լրակազմ	1	
2	Լուսավորության վահանակ		լրակազմ	2	
3	Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 25Ա		հատ	2	
4	Լուսատու լամպով		լրակազմ	50	
5	Խրոցակային վարդակ տուփով		լրակազմ	25	
6	Անջատիչ տուփով		լրակազմ	16	

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ					
NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ- ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Լուսավորության վահանակ մուտքային 40Ա եռաֆազ, խմբային 3x16Ա + 6x25Ա + 1x50Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով, մոնտաժումով		լրակազմ	1	վ-1 (18 մոդուլի համար)
2	Լուսավորության վահանակ մուտքային 25Ա եռաֆազ, խմբային 2x16Ա + 7x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով, մոնտաժումով		լրակազմ	1	վ-2 (12 մոդուլի համար)
3	Վահանակ խմբային 1x16Ա+2x10Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով, մոնտաժումով		լրակազմ	2	վ-3,վ-4 (4 մոդուլի համար)
4	Լուսատու առաստաղային, լյումինեսցենտային 2 լամպերով 220Վ, 2x36Վտ, 1200մմ, տեղադրումով		լրակազմ	37	
5	Լուսատու ցայտանթափանց,էկոնոմ լամպով 220Վ,20Վտ, տեղադրումով		լրակազմ	15	
6	Լուսատու սանհանգույցի, էկոնոմ լամպով 220Վ,20Վտ, տեղադրումով		լրակազմ	25	
7	Որմնակոթառ, էկոնոմ լամպով 220Վ,20Վտ, տեղադրումով		լրակազմ	1	
8	Լուսատու, էկոնոմ լամպով 220Վ,20Վտ, տեղադրումով		լրակազմ	6	
9	Լուսատու, էկոնոմ լամպով 220Վ,3x20Վտ, տեղադրումով		լրակազմ	60	
10	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված,հատվածքը 10մմ ² ,տեղադրումով	ՈԲ	մ	75	
11	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված,բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 3x4մմ ² ,տեղադրումով	ՈՈԲг	մ	560	
12	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված,բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 3x2.5մմ ² ,տեղադրումով	ՈՈԲг	մ	1120	
13	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միատակ թաքնըված տեղադրման համար 220Վ,6Ա,տեղադրումով		հատ	48	
14	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, երկտակ թաքնըված տեղադրման համար 220Վ,6Ա,տեղադրումով		հատ	14	
15	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով,220Վ,10Ա,տեղադրումով		հատ	5	
16	Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով,220Վ,6Ա,տեղադրումով		հատ	71	
17	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար,տեղադրումով		հատ	138	
18	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø32մմ, տեղադրումով		մ	25	
19	Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ø20մմ, տեղադրումով		մ	12	
20	Երկաթակապ, տեղադրումով		հատ	3000	
21	Ճյուղավորիչ տուփ, տեղադրումով		հատ	80	
22	Ակոսների բացում և փակում		մ	400	

ԳԼԽ. ՃԱՐՏ.	Ա.ՅՈՎԱՆՆԻՍՅԱՆ			ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՈՎՅԱՆԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆՑՈՒՄ	TPD - 19 (TKQ - 08)		ԷԼՍԱ
ՆԳՃ	Լ.ԱՂԱԶԱՆՅԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՔԱԺՆԻ ՊԵՏ	Լ.ԱՂԱԶԱՆՅԱՆ			ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ	Ա	1	1
ԳԼԽ.ՄԱՍՆ.	Գ.ՍԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ						