ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՃԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՔԱՇԸ	ԷԼԵՄ.ՔԱՇԸ ԿԳ	
		Ե/Բ ՊԱՏ - 7				
1		Ø20 A500c L = 1100ՄՄ.	4	3.00ԿԳ.	12	A500c 2132 Ac-I 283 ՊՈՂ. 84
2		Ø20 A500c L = 2050 ՄՄ.	4	5.00ԿԳ.	20	
3		Ø20 A500c L = 2800 ՄՄ.	12	7.00ԿԳ.	84	
4		Ø20 A500c L = 2100 ՄՄ.	40	5.00ԿԳ.	200	
5		Ø20 A500c L = 1500 ՄՄ.	15	3.50ԿԳ.	53	
6		Ø20 A500c L = 2250 ՄՄ.	4	5.50ԿԳ.	22	
7		Ø20 A500c L = 3150 ՄՄ.	24	8.00ԿԳ.	192	
8		Ø16 A500c L = 5550 ՄՄ.	8	9.00ԿԳ.	72	
9		Ø20 A500c L = 5550 ՄՄ.	32	13.50ԿԳ.	432	
10		Ø16 A500c L = 2250 ՄՄ.	38	3.50ԿԳ.	133	
11		Ø16 A500c L = 3150 ՄՄ.	38	5.00ԿԳ.	190	
12		Ø16 A500c L = 4200ՄՄ.	36	6.50ԿԳ.	234	
13		Ø 8 Ac - I L = 450 ՄՄ.	200	0.20ԿԳ.	40	
14		Ø12 A500c L = 3150ՄՄ.	72	3.00ԿԳ.	216	
15		Ø12 A500C L = 4200 ՄՄ.	24	3.50ԿԳ.	84	
16		Ø16 A500c L = 1100ՄՄ.	22	2.00ԿԳ.	44	
17		Ø20 A500c L = 250 ՄՄ.	18	0.65ԿԳ.	12	
18		Ø 8 Ac - I L = 2000 ՄՄ.	45	0.80ԿԳ.	36	
19		Ø 8 Ac - I L = 1440 ՄՄ.	54	0.60ԿԳ.	33	
20		Ø 8 Ac - I L = 1400 ՄՄ.	230	0.60ԿԳ.	138	
21		Ø 8 Ac - I L = 1100 ՄՄ.	80	0.45ԿԳ.	36	
22		Ø12 A500c L = 2150ՄՄ.	24	2.00ԿԳ.	48	
23		Ø12 A500c L = 1850ՄՄ.	24	1.50ԿԳ.	36	
24		Ø12 A500c L = 950ՄՄ.	24	1.00ԿԳ.	24	
25		Ø20 A500c L = 1600 ՄՄ.	6	4.00ԿԳ.	24	
	ՄՆ-1	-100x16 L = 100 ՄՄ.	64	1.30ԿԳ.	84	
		ԲԵՏՈՆ B 25 V =16Մ³				
	ԲՈՒՏՈԲԵՏՈՆ(ԲՈՒՏ Մ 200, ԲԵՏՈՆ Մ100) V= 2.0 Մ³:					

ԴԻՐՔ	ԷՍՔԻԶ
2	1850 / 200
5	1300 / 200
6,10	200 / 1850 / 200
7,11,14	200 / 2750 / 200
12,15	200 / 3800 / 200
13	100 / 100 / 250
18	550 / 550 / 450 / 450

ԴԻՐՔ	ԷՍՔԻԶ
19	420 / 400 / 300 / 320
20	450 / 350 / 250 / 350
21	300 / 350 / 250 / 200
22	200 / 1750 / 200
23	200 / 1450 / 200
24	200 / 550 / 200
26	200 / 600 / 250 / 200 / 600

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1.ՇՐՋԱՆԱԿԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՄԻԱՁՈՒՅԼ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԻՑ , ԿՈՇՏ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՎ , B 20 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆԻՑ :
2.ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՁՈՂԵՐԻ ԽԱՐԽՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆԵՐԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐՈՎ , ԻՍԿ ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՁՈՂԵՐԻ ՄԻԱՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՄՐԱՆԱՁՈՂԵ ՆԵՐԴԻՐՆԵՐՈՎ՝ ԵՌԱԿՑՈՒՄՈՎ
-ԱՄՐԱՆԸ ՇԻԿԱԳԼՈՑՎԱԾ Է,ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՁԵՎԻ, A-III (A 500) ԴԱՍԻ ՊՈՂՊԱՏԻՑ, R_s= 3750ԿԳ.ՈՒԺ/ՍՄ^2 (R_s= 365ՄՊա) ԵՎ ԿԼՈՐ, ՀԱՐԹ, A-I (A 240) ԴԱՍԻ ՊՈՂՊԱՏԻՑ R_{sw}=1800 ԿԳ.ՈՒԺ/ՍՄ^2 (R_{sw}= 175ՄՊա) :
-ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ԿՑՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԷԼԵԿՏՐՈ-ԱՂԵՂՆԱՅԻՆ ԵՌԱԿՑՈՒՄՈՎ, ՄԵԿ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ԿԱՐՈՎ $L_կ$=10d , Է- 42A ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈԴՈՎ:
ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ h=5 ՄՄ , ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ b= 1,2 ՄՄ.

§Î²ÎððÊ» ՍՊԸ	ՆԳՁ	Է.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ		ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՁՈԼԱՔԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ԴՊՐՈՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
	ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ	Հ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		
				ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ ՄԱՍՆԱՃԵՆՔ« 1 »
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ «ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԾԻԳ» ՊՀ			ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՃԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ԱՆ	Կ-32	87

ՊԱՏՎԵՐ ԲԼԱՇՁԲ-15/2
ԱՌ 06 ՄԱՅԻՍԻ 2015