



| ՄԱՍՆԱԳԻՐ | | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------------------|---------|----------|----------------|----------------|
| ՆՇԱՆԱԿ. ԴԻՐՔԸ | Ն Շ Ա Ն Ա Կ ՈՒ Մ Ը | Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը | | ՔԱՆ. ՀԱՏ | ՄԻԱԿ. ՔԱՇՈՐ ԿԳ | ԸՆԴՀ. ՔԱՇՈՐ ԿԳ |
| | ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼ-ԵՐ | | | | | |
| | | ՇՐՋԱԿԱՊ Ը - 1 (1 ՀԱՏ) | | | | |
| 1 | ГОСТ 8240-72 | [N16 | L= 2300 | 2 | 32.7 | 65.4 |
| 2 | ГОСТ 8509-72 | L 80X6 | L=2530 | 4 | 13.8 | 55.4 |
| 3 | —— —— | L 80X6 | L=1820 | 2 | 13.4 | 26.8 |
| 6 | —— —— | L 75X6 | L=500 | 4 | 3.45 | 13.8 |
| 4 | ГОСТ 19903-76 | — 60 x 5 | L=450 | 28 | 1.2 | 33.6 |
| 5 | ГОСТ P 52544 - 2006 | Φ12 A500C | L = 250 | 56 | 0.23 | 12.4 |
| 7 | ГОСТ P 52544 - 2006 | Φ16 A500C | L = 600 | 8 | 1.0 | 8.0 |
| | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | | | 215.4 | | |

- ՆԱԽՔԱՆ ԲԱՑՎԱԾՔԻ ԸՆԴԱՅՆՈՒՄԸ ՊԱՏԻ ԵՐԿՈՒ ԿՈՂՄԻՑ 60ՍՄ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆՈՑՈՂ ԾԱԾԿԻ ՏԱԿ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿՈՐ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐ:
- ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱՐԱՎՈՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՏԻ ՄԵՋ ԵՐԿՈՒ ԿՈՂՄԻՑ ԲԱՑԵԼ ԱԿՈՍՆԵՐ:
- ՊԱՏԻ ՄԵՋ ՏԵՂՈՒՅԱՆԵՐԻ ՏԵՂՈՒՄ ՇԱՂԱԾԵԼ ՓԶՍՄ ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ ԱՆՑՔԵՐ:
- ԲԱՑՎԱԾ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԸ ՄԱՔՐԵԼ ՓՈՇՈՒՑ, ԼՎԱՆԱԼ, ՍՎԱՂԵԼ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ:
- ԹԱՐՄ ՇԱՂԱԽԻՆ ԿԻՑ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ՀՎԵԼԵՐՆԵՐԸ ԵՎ ՀԵՂՈՒՅԱՆԵՐԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ ԶԳԵԼ ԻՐԱՐ:
- ՇԱՂԱԽԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱՍՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 50% ՀԱՄԱԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՀԵՏՈ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՉԱՓՈՎ ՍՂՈՑՈՂ ԳՈՐԾԻՔԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ ԶԳՈՒՇՈՒԹՅԱՄԲ ՔԱՆԴԵ Լ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԱՐՎԱԾՔԸ:
- ՍՏԱՑՎԱԾ ԲԱՑՎԱԾՔԸ ԱՄԲՈՂՋ ԵԶՐԱԳԾՈՎ ՓԱԹԱԹԵԼ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆՑՈՎ (ՈԱԲԻՑԱ), ՎՐԱՅԻՑ ՍՎԱՂԵԼ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ (4.1 Մ ²):

| ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ՝ TSH-12 | | | | ԳՅՈՒՄՐՈՒ «ԱՐԵՎԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ | | | |
|---------------------------|--------------|----------|--|--|---|-------|--------|
| | | | | ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| | | | | | ԱՆ | ԵՎ-25 | 31 |
| ՆԱԽԱԳԾ. | ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ Լ. | | | ՇՐՋԱԿԱՊ Ը - 1 |   | | |
| ՊԱՇՏՈՆ | ԱԶԳԱՆՈՒՆ | ԱՏՈՐԱԳՐ. | | | | | |