ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	Ընդհանուր տվյալներ: Մասնագիր	էՏ-1
2	ԼՎ-1 վահանի մոնտաժային սխեմա	էՏ-2
3	Վերակառուցվող մասերի հատակագիծ Մ1:150:էլ. լուսավորութ.	էՏ-3

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՀՀ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	2	3	4	5	6
		ԷԼ. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ			
1		Արկղ հատիչով՝ ՅՐԲ- 60Ա (Մուտքի վահան)	հատ	1	
2		Արկղ պլաստմասե լուսավորության վահանի կոմպլեկտավորման համար /18տեղի/ կոմպլեկտավորվող	հատ	1	
3		Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ 50Ա	հատ	1	
4		Ավտոմատ անջատիչ՝ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1	
5		Ավտոմատ անջատիչ՝ միաբևեռ 16Ա	հատ	7	
6		Դիֆ. ավտոմատ անջատիչ In=25Ա 1P+N Id=30մԱ 2Բևեռ	հատ	2	
7		Լուսատու կետային ներկառուց. հալոգեն. լամպով 1x80	հատ	56	
8	ԼՊՕ-2x36	Լուսատու լյումինեսցենտային լամպով 2x36	հատ	7	հետվերադարձ
9		Լուսատու առաստաղի Ջահ 2x60	հատ	1	հետվերադարձ
10		Լուսարձակ թատերական 1x400	հատ	4	
11		Լուսատու պատի բռա 2x60	հատ	10	
12		Լուսատու կետային 1x20 Ip44	հատ	5	
13		Լուսատու շիկաց. լամպով առաստաղի համար 1x100 Վտ	հատ	3	
14		Լուսատու ելք ցույց տվող	հատ	2	
15		Երկբևեռ վարդակ, հողանցիչով 16Ա- 220Վ	հատ	20	
16		Նույնը հերմետիկ հատակի տեղադր. համար16Ա- 220Վ	հատ	2	
17		Անջատիչ՝ մեկստեղնավոր 220Վ - 10Ա Ip20	հատ	5	
18		Անջատիչ՝ երկստեղնավոր 220Վ - 10Ա Ip20	հատ	1	
19		Տուփ վարդակների և անջատիչների տեղադր. համար	հատ	25	
20		Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	20	
21		Մագնիսական գործարկիչ In=10Ա Itp=10Ա PM 112002	հատ	6	
22	ՎՎԳհգ	Մալուխ՝ պղնձե 3x2.5մմ² Ø20	մ	500	
23	ՎՎԳհգ	Մալուխ՝ պղնձե 3x4մմ² Ø25	մ	330	
24	ՎՎԳհգ	Մալուխ՝ պղնձե 5x10մմ² Ø40	մ	15	
25		Պոլիվինիլքլորիդե ճկախողովակ Ø20	մ	500	
26		Պոլիվինիլքլորիդե ճկախողովակ Ø25	մ	305	
27		Պոլիվինիլքլորիդե ճկախողովակ Ø40	մ	15	
28		Մետաղական խողովակ Ø25	մ	25	
29	ԿՎՎԳ	Մալուխ՝ պղնձե ստուգիչ 1x1.5մմ²	մ	200	
		ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ			
1		Արկղ հատիչով՝ ՅՐԲ	հատ	1	
2		Լուսատու լյումինեսցենտային լամպով 2x36	հատ	16	
3		Լուսատու պատի	հատ	3	
4		Լուսատու առաստաղի Ջահ 2x60	հատ	1	
5		Երկբևեռ վարդակ	հատ	5	
6		Անջատիչ՝ մեկստեղնավոր 220Վ - 10Ա Ip20	հատ	7	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագիծը կատարված է ճարտարապետաշինարարական գծագրերի:
Շենքի ընդհանուր մուտքի վահանը փոխվում: Բեմի և դահլիճի համար նախագծվում է նոր լուսավորության վահանակ:
Լուսավորության նախագիծ կատարվում է մշակութի տան միայն որոշ տեղերում, դահլիճում և որտեղ կատարվում է միջնորմների տեղափոխում:
Լուսավորության խմբային ցանցի հաղորդագծերը նախատեսված է անցկացնել պղնձե մալուխով,երեսասվաղի տակ և կախովի առաստաղի ետևի մասում անցկացված պոլիվինիլքլորիդե խողովակում ՎՎԳհգ մակնիշի մալուխով:
Վահանակը տեղադրվում են հատակից 1.5մ բարձրության վրա, իսկ ընդհանուր նշանակության վարդակները և անջատիչները տեղադրվում են հատակից 0.8 մ բարձրության վրա:
Նախագիծը մշակվել է համաձայն գործող նորմերի և կանոնների /ԷՍԿ, СНиП 3.05.06-85, СНиП II-IV-79, ВСН 59-88/:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Մուտքի վահան ՄՎ
- Լուսավորության վահան ԼՎ
- Լուսատու առաստաղային շիկացման լամպով Ջահ
- Նույնը՝ պատի 1x60
- Լուսատու կախովի առաստաղի համար "Spot" 20վտ
- Խցակի վարդակ հողանցիչով
- Անջատիչ մեկստեղնավոր
- Անջատիչ երկստեղնավոր
- Հաղորդալար մետաղական խողովակում

	Ք.ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			ՊԱՏՎԵՐ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/46-3»	
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ԱՆ	էՏ-1	3
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ն. ԱՅՎԱԶՅԱՆ		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		