


Էլեկտրական վահանակների աղյուսակ

Էլ. վահանակի հասցե 48տ LP1 (57kW)			Characteristics at this Distribution Board Zs = (Ohms) PSC = (KA)		Rating'A' 80		Էլ. ենթակայա 4x25 մմ²			
					Nominal voltage 400 / 240		Overcurrent protective device Adjust MCCB			
Circuit number and phase		Սարքավորման անվանում և հասցե	երկա- րույթ- յուն մ	Սնու- ցվե- տ. բան- ակը	Հզո- րույթ- յուն կկտ	Էլ. լարերի չափը		Ավտ. անջատիչ		
						Ֆազ (ՆՆ)	Հողան- ցում (ՆՆ)	Ավտոմ ատի տիպը	I, (A)	Կարճ միաց. ցուցա- նիշ
1										
2	ABC	Մուտքային ավտոմատ անջատիչ		1	57	25	25	C	80	10kA
3										
4	1A	Լուսավորություն № 7,8 սենյակների	50,40,40	9	0.65	1.5	1.5	C	10	6kA
5	1B	Լուսավորություն № 6,23 սենյակների	75,55,55	9	0.65	1.5	1.5	C	10	6kA
6	1C	Լուսավորություն № 19 միջանցքի	35,25,25	6	0.43	1.5	1.5	C	10	6kA
7	2A	Լուսավորություն № 1 սենյակի	50,40,40	10	0.72	1.5	1.5	C	10	6kA
8	2B	Լուսավորություն № 2,3 սենյակների	60,45,45	6	0.43	1.5	1.5	C	10	6kA
9	2C	Լուսավորություն № 4,5 սենյակների	65,40,40	5	0.6	1.5	1.5	C	10	6kA
10	3A	Լուսավորություն № 16,17 սենյակների	45,30,30	3	0.2	1.5	1.5	C	10	6kA
11	3B	Լուսավորություն № 18,19 միջանցքի և № 15,20,21,22 սենյակների	105,60,60	14	0.8	1.5	1.5	C	10	6kA
12	3C	Լուսավորություն № 9 միջանցքի և № 13 սենյակի	70,30,30	9	0.65	1.5	1.5	C	10	6kA
13	4A	Պահուստային						C	10	6kA
14	4B	Լուսավորություն աստիճանավանդկի	130,80,80	12	0.9	1.5	1.5	C	10	6kA
15	4C	Լուսավորություն № 10,11,12,14 սենյակների	95,60,60	10	0.72	1.5	1.5	C	10	6kA
16	5A	Վարդակներ № 8 սենյակի	25	4	1.2	2.5	2.5	C	16	6kA
17	5B	Վարդակներ № 6 սենյակի	40	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
18	5C	Վարդակներ № 4 սենյակի	55	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
19	6A	Վարդակներ № 7,8 սենյակների	35	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
20	6B	Վարդակներ № 6 սենյակի	45	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
21	6C	Վարդակներ № 5 սենյակի	45	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
22	7A	Վարդակներ № 7 սենյակի	45	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
23	7B	Վարդակներ № 2 սենյակի	40	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
24	7C	Վարդակներ № 19 միջանցքի	40	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
25	8A	Վարդակներ № 1 սենյակի	40	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
26	8B	Վարդակներ № 2 սենյակի	45	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
27	8C	Վարդակներ № 13 սենյակի	40	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
28	9A	Վարդակներ № 1 սենյակի	45	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
29	9B	Վարդակներ № 3 սենյակի	45	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
30	9C	Վարդակներ № 12,13 սենյակների	50	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
31	10A	Վարդակներ № 17 սենյակի	45	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
32	10B	Վարդակներ № 3,4 սենյակների	50	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
33	10C	Վարդակներ № 9 միջանցքի	45	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
34	11A	Վարդակներ № 19 միջանցքի և № 16 սենյակի	50	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
35	11B	Վարդակներ № 15 սենյակի	60	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
36	11C	Վարդակներ № 11,12 սենյակների	55	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
37	12A	Պահուստային						C	16	6kA
38	12B	Վարդակներ № 21,22 սենյակների	35	6	1.8	2.5	2.5	C	16	6kA
39	12C	Վարդակներ № 10,11 սենյակների	60	8	2.4	2.5	2.5	C	16	6kA
40	13A	Պահուստային				2.5	2.5	C	16	6kA
41	13B	Վարդակներ № 20 սենյակի	25	4	1.2	2.5	2.5	C	16	6kA
42	13C	Վարդակներ № 10 սենյակի	65	8	2.4					
43		Պահուստային								
44		Պահուստային								
45		Պահուստային								
46		Պահուստային								
47		Պահուստային								
48		Պահուստային								

Օգտագործվող նյութերի մասնագիր				
№	Անվանացանկ	Տեսակ	2Մ	Քանակ
	1	2	3	4
	Մալուխ պղնձե` բազմաջիղ BBГ	4x25 մմ ²	մ	101
1	Մալուխ պղնձե` բազմաջիղ BBГ	3x2.5 մմ ²	մ	1125
2	Հաղորդակար պղնձե` բազմաջիղ ПВ 3	1x1.5 մմ ² կարմիր	մ	780
		1x1.5 մմ ² կապույտ		505
		1x1.5 մմ ² դեղին		505
3	Մալուխ համակարգիչի	FTP cat 6	մ	300
4	Ավտոմատ անջատիչների արկղ պլաստմասե,փականով,պատի մեջ տեղադրվող (600x200x150մմ),	48 մոդուլ (IP40)	հատ	2
5	Ավտոմատ անջատիչ (եռաբևեռ)	C 250 Ա, 10kA	հատ	1
6	Ավտոմատ անջատիչ (եռաբևեռ)	C 100 Ա, 10kA	հատ	4
7	Ավտոմատ անջատիչ (եռաբևեռ)	C 80 Ա, 10kA	հատ	1
8	Ավտոմատ անջատիչ (եռաբևեռ)	C 32 Ա, 10kA	հատ	1
9	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ)	C 25 Ա, 6kA	հատ	2
10	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ)	C 16 Ա, 6kA	հատ	27
11	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ)	C 10 Ա, 6kA	հատ	12
12	Էլ.վարդակ երկբևեռ, պատի մեջ տեղադրվող,հողանցման հպակով	16 Ա, 230Վ	հատ	168
13	Անջատիչ մեկ սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	10 Ա, 230Վ	հատ	20
14	Անջատիչ երկու սեղմակով, պատի մեջ տեղադրվող	10 Ա,230Վ	հատ	6
15	Անջատիչ երկկողմանի, պատի մեջ տեղադրվող	10 Ա,230Վ	հատ	2
16	Անջատիչ միջանկյալ, պատի մեջ տեղադրվող	10 Ա,230Վ	հատ	2
17	Մոնտաժային տուփ (մեկ տեղանոց)	70x70x43 մմ	հատ	200
18	Շրջանակ (մեկ տեղանոց)		հատ	32
19	Շրջանակ (երկու տեղանոց)		հատ	83
20	Ամրակներ	9մմ ²	տուփ	20
21	Ամրակներ	10մմ ² ,12մմ ²	տուփ	20
22	Մետաղական մալուխատար իր պականով	150x10 մմ	մ	24
23	Լուսատու լամպերով լյումինեսցենտային	2x36Wt	հատ	87
24	Լուսատու լամպերով լյումինեսցենտային	2x18Wt	հատ	5
25	Ջահ առատաղի	3x60Wt	հատ	1
26	Լամպ լյումինեսցենտային 18Վտ (60սմ)		հատ	10
27	Լամպ լյումինեսցենտային 36Վտ (120սմ)		հատ	174
28	Լամպ ջահի 60Վտ (E14)		հատ	3
29	Ակոսի փորում		մ	1550

				Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի վարչական շենքի հիմնանորոգում Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան Պատվեր՝ «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ - 13/92»				
ՆԳՃ	Հ.Հովսեփյան			Էլեկտրոտեխնիկական մաս		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծ.	Ս.Ավետիսյան							
				I-ին հարկի էլ.վահանակների աղյուսակ և մասնագիր		«ՍՈՒՖԵՏ» ՍՊԸ		