



ԷԼ. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԵՂՋՅՈՒՐ ՍՅՈՒՆ 2 հատ			
N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՄԻԱՎՈՐ
1	Բնահողի քանդում ձեռքով փոսորակներում	0.26	մ/խ
2	Հենասյուների բետոնե հիմք Բ12.5	0.26	մ/խ
3	Մետ. սյան հիմքի պարկուճի տեղադրում Φ133x4	0.012	տ
4	Մետաղ. սյուն Φ108x4mm L= 6700մմ	6.7	զմ
5	Երկեղջուր բարձակ Φ42 L=2մ	4	զմ
6	Մալուխի մոնտաժում էլ. սևեռող մետաղաձուլանով ՎՎԳ 3x4 mm2	110	զմ
7	Ճոպան Φ4	110	զմ
8	Մալուխի ծայրերի հարդարում	2	հատ
9	Արտաքին լուսավորության լուսատու ԺԿՈՒ 25 ԴՆԱՏ 250 ՎՏ եվրոպական արտադրության 3Ա պղնձյա փաթույթով	2	հատ
10	Լուսատուների լիցքավորում հաղորդալարով ԱՊՎ 1x2.5	6	զմ
11	Մեկուսիչ ընկուզային	2	հատ
12	Լայնակ L40x40x4 0.6 մ	1	հատ
13	Ցցիկ	2	հատ
14	Հողանցման էլեկտրոդ անկյունակով 50x50x5 մմ	2	հատ
15	Ժամանակի ռելե	1	հատ
16	Պողպատե մասերի ներկում	0.012	տ

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՄԻԱՎՈՐ
4	Մալուխի մոնտաժում էլ. սևեռող մետաղաձուլանով ՎՎԳ 3x4 mm2	195	զմ
5	Ճոպան Φ4	195	զմ

ԷԼ. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԿԵՂՋՅՈՒՐ ՍՅՈՒՆ 5 հատ			
N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՄԻԱՎՈՐ
1	Բնահողի քանդում ձեռքով փոսորակներում	0.26	մ/խ
2	Հենասյուների բետոնե հիմք Բ12.5	0.26	մ/խ
3	Մետ. սյան հիմքի պարկուճի տեղադրում Φ133x4	0.012	տ
4	Մետաղ. սյուն Φ108x4mm L= 6700մմ	6.7	զմ
5	Մեկեղջուր բարձակ Φ42 L=2մ	2	զմ
8	Մալուխի ծայրերի հարդարում	1	հատ
9	Արտաքին լուսավորության լուսատու ԺԿՈՒ 25 ԴՆԱՏ 250 ՎՏ եվրոպական արտադրության 3Ա պղնձյա փաթույթով	1	հատ
10	Լուսատուների լիցքավորում հաղորդալարով ԱՊՎ 1x2.5	4	զմ
11	Մեկուսիչ ընկուզային	2	հատ
12	Լայնակ L40x40x4 0.3 մ	1	հատ
13	Ցցիկ	1	հատ
14	Հողանցման էլեկտրոդ անկյունակով 50x50x5 մմ	1	հատ
15	Ժամանակի ռելե	1	հատ
16	Պողպատե մասերի ներկում	0.012	տ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Մետաղական մասերը յուղաներկել 2 շերտ:
2. Բոլոր եռակցումները իրականացնել համաձայն գործող
շինարարական նորմերի:
3.Տվյալ թերթը դիտել թերթ ՃՇ-12-ի հետ համատեղ:

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ	ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ ՓՈՂՈՑԻ 54/3 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՏՆՕՐԵՆ	Հ. Օհանյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. Օհանյան						
				ԷԼ. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԵՐ			
				«ՕՅԱՆՅԱՆ ԻՆԴԱՍՏՐԻՉ» ՍՊԸ			