ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ N	ԷՍՔԻԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. ՀԱՏ	ՄԱՍՍԱ ԿԳ	ԸՆՏՐԱՔԱՆԱԿ ԿԳ
		ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ 1			
		ՊԱՏԵՐԻ Ե/Բ ՇԱՊԻԿ /ԴԻԱՖՐԱԳՄԱ /			
1		Ø 8A500c Lը=2716,6 մ	—	1073,1	Ø8A500c G=2513,3
2		Ø 8A500c Lը=2968,4	—	1172,5	Ø12A500c G = 123,6
3	590 / 50	Ø 8A500c L=640	864	218,4	Ø6Acl G = 281,6
4	50 / 660 / 50	Ø 8A500c L=760	108	32,4	
5	500 / 50	Ø 8A500c L=550	78	16,9	
6	7500 - 7950	Ø 12A500c L=7725	18	123,6	
	եռակցված ցանց	150/150/6/6 Acl	95,1մ^2	281,6	
	Ց/ավ.տորկրետ սվաղ	M100 t=50 S=	95,1 մ^2		
	ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆ	B20 V= 32,9 մ^3			
	ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՇԱՇԿԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ			Թ -2,4	
1	եռակցված ցանց	150/150/6/6 Acl	302,6մ^2	896,1	Ø6Acl G = 938,7
2	եռակցված ցանց	Ø 5Brl Lը=232մ	-	111,4	Ø 5Brl G = 111,4
3	100 200 / 100 200	Ø 6Acl Lը=600	320	42,6	
	ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆ	B15 V= 17,5 մ^3	Ց/ավ. շաղախ		M150 V= 1,40մ^3
		ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ 3			
		ՊԱՏԵՐԻ Ե/Բ ՇԱՊԻԿ /ԴԻԱՖՐԱԳՄԱ /			
1		Ø 8A500c Lը=2773,8 մ	—	1095,7	Ø8A500c 2554,8
2		Ø 8A500c Lը=3020մ	—	1192,9	Ø12A500c G = 120,2
3	590 / 50	Ø 8A500c L=640	864	218,4	Ø6Acl G = 272,5
4	50 / 660 / 50	Ø 8A500c L=760	108	32,4	
5	500 / 50	Ø 8A500c L=550	72	15,6	
6	7300 - 7750	Ø 12A500c L=7525	18	120,2	
	եռակցված ցանց	150/150/6/6 Acl	92,0մ^2	272,5	
	Ց/ավ.տորկրետ սվաղ	M100 t=50 S=	92,0 մ^2		
	ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆ	B20 V= 33,7 մ^3			

	ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՇԱՇԿԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ			Թ -2,4	
1	եռակցված ցանց	150/150/6 Acl	302,6մ^2	896,1	Ø6Acl G = 938,7
2	եռակցված ցանց	Ø 5Brl Lը=232մ	-	111,4	Ø 5Brl G = 111,4
3	100 200 / 100 200	Ø 6Acl Lը=600	320	42,6	
	ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆ	B15 V= 17,5 մ^3	Ց/ավ. շաղախ		M150 V= 1,40մ^3
		ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ 2			
		ՊԱՏԵՐԻ Ե/Բ ՇԱՊԻԿ /ԴԻԱՖՐԱԳՄԱ /			
1		Ø 8A500c Lը=3022,2 մ	—	1193,8	Ø8A500c G=2771,8
2		Ø 8A500c Lը=3285,2մ	—	1297,7	Ø12A500c G = 123,6
3	590 / 50	Ø 8A500c L=640	914	231,0	Ø6Acl G = 299,2
4	50 / 660 / 50	Ø 8A500c L=760	108	32,4	
5	500 / 50	Ø 8A500c L=550	78	16,9	
6	7500 - 7950	Ø 12A500c L=7725	18	123,6	
	եռակցված ցանց	150/150/6/6 Acl	101,1մ^2	299,2	
	Ց/ավ.տորկրետ սվաղ	M100 t=50 S=	101,1մ^2		
	ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆ	B20 V= 38,15 մ^3			
	ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ՇԱՇԿԵՐԻ ՈՒԺԵՂԱՑՈՒՄ			Թ -2,4	
1	եռակցված ցանց	150/150/6/6 Acl	302,6մ^2	896,1	Ø6Acl G = 938,6
2	եռակցված ցանց	Ø 5Brl Lը=232մ	—	111,4	Ø 5Brl G = 89,1
3	100 200 / 100 200	Ø 6Acl Lը=600	320	42,6	
	ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆ	B15 V= 17,5 մ^3	Ց/ավ. շաղախ		M150 V= 1,40մ^3

Ն.Գ.Ճ.	ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ		ՕԲ.ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱԲՈՒԺԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	ASMED design
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ռ.ՄԱՀԼԵԲԱՇՅԱՆ			«ԱՍՔՄԵԴ դիզայն» ՍՊԸ
			ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՕԲՅԵԿՏ 04/16
				ԹԵՐԹ ԿԵ - 20 ՓՈՒԼ ԱԳ
				ԹԵՐԹԵՐ