ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՑԱԿ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ
1	Ընդհանուր տվյալներ: Բացատրագիր: Մասնագիր	էՏ - 1	
2	ԼԿ1(ԼԿ2) վահանակների հաշվարկային սխեմա	էՏ - 2	
3	6-րդ հարկի հատակագիծ +15.00 նիշում (վերանորոգման առաջարկ) լուսավորություն 1:100	էՏ - 3	
4	6-րդ հարկի հատակագիծ +15.00 նիշում (վերանորոգման առաջարկ) լուսավորություն 1:100	էՏ - 4	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

«ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի 9 հարկանի մասնաշենքի 6-րդ և 7-րդ հարկերի էլեկտրական ցանցերի վերանորոգման նախագիծը կատարված է ճարտարապետական գծագրերի, ՊՈՒԷ–ի և СП 31-110-2003 դրույթների համաձայն:

Տվյալ նախագծի ծավալներում ընդգրկված են՝

- շենքի ներքին լուսավորության ցանց
- հարկերում տեղադրված խմբային վահաններ

6-րդ և 7-րդ հարկերի լուսավորության ցանցի էլեկտրամատակարարումը իրականացվում է ԼԿ1 և ԼԿ2 վահանակների միջոցով, վորոնք տեղադրվում են համապատասխան հարկի ֆոյեում: Խմբային վահանակների սնուցումը իրականացվում է գոյություն ունեցող բաշխիչ վահանից:Խմբային վահանակների սնող մագիստրալ գծերը նախագծված են ԱՎԳ մակնիշի մալուխներով, անցկացրած տուփախողովակներով:

Վարդակների սնման գծերի վրա նախատեսված է պաշտպանիչ անջատման սարք:

Գծերը նախատեսված են երեք լար միաֆազ և հինգ լարով եռաֆազ:

Նախատեսված է աշխատանքային և վթարային ցանց, վթարային ցանցի լուսատուները նախատեսված են ներսարքվքծ մարտկոցներով:

Խմբային ցանցերը նախագծված են պղնձե հաղորդալարերով թաքնված սվաղի շերտի տակ: Անջատիչների տեղադրման բարձրությունը հատակից-0.8մ վարդակներինը - 0.2 համաձայն ՀՀՇՆ31-03.01-2014: Վահանակները տեղադրվում են հատակից 1.5մ բարձրության վրա:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Խմբային վահանակ IP40
- Լուսատու առաստաղային հոսանք խնայող լամպերով 2x36վտ IP20
- Լուսատու հոսանք խնայող լամպերով 1x36վտ IP20 գրատախտակի վերևում տեղադրվող
- Լուսատու լյումինիսցենտային լամպերով 2x18վտ IP20
- Լուսատու լյումինիսցենտային լամպերով 2x18վտ IP20 ներսարքված մարտկոցով
- Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով 16Ա IP20
- Անջատիչ մեկստեղնավոր IP20
- Անջատիչ երկստեղնավոր IP20

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	Չ / Մ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5
1	Պահարան վահանակների կոմպլեկտավորման համար 24 տեղի (318x380x109) IP40	լիակազմ	հ	2
2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ DX 40Ա C		հ	2
3	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 40Ա		հ	2
4	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա B		հ	2
5	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա B		հ	10
	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա B		հ	8
6	Պաշտպանիչ անջատման սարք երկբևեռ 32Ա 30mA		հ	2
7	Լուսատու առաստաղային հոսանք խնայող լամպերով 2x36վտ IP20	լրակազմ	հ	110
8	Լուսատու հոսանք խնայող լամպերով 1x36վտ IP20 գրատախտակի վերևում տեղադրվող	լրակազմ	հ	16
9	Լուսատու լյումինիսցենտային լամպերով 2x18վտ IP20 ներսարքված մարտկոցով	լրակազմ	հ	8
10	Լուսատու լյումինիսցենտային լամպերով 2x18վտ IP20	լրակազմ	հ	22
11	Խցակի վարդակ երկբևեռ հողանցիչով 10Ա IP20		հ	46
12	Անջատիչ մեկստեղնավոր IP20		հ	18
13	Անջատիչ երկստեղնավոր IP20		հ	14
14	Տուփ ճյուղավորիչ		հ	35
15	Տուփ անջատիչ և վարդակ տեղադրման համար		հ	80
16	Հաղորդալար պղնձե ջղերով 2.5մմ	ՊՎ-3	Մ	2700
17	Հաղորդալար պղնձե ջղերով 4մմ	ՊՎ-3	Մ	300
18	Կաբել պղնձե ջղերով 5x6մմ	ԱՎԳհգ	Մ	25
19	Ճկախողովակ PVC Ø 20		Մ	1000
20	Ակոսների քանդում և վերականգնում		Մ	1000
	ԱՊԱՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	Գոյություն ունեցող լուսավորության վահանի ապամոնտաժում		հ	2
2	Գոյություն ունեցող լուսատուների ապամոնտաժում		հ	35
3	Գոյություն ունեցող վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում		հ	20

design	« ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ» -Ի 9 ՀԱՐԿԱՆԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ 6-ՐԴ 7-ՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				- -16/3		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՔԱՌՅԱՆ			ԱՆ	էՏ-1	4
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Լ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		Ընդհանուր տվյալներ: Մասնագիր	«ԷՄ ՋԻ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼԻՑԵՆԶԻԱ 15747		