ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱՎԱԼՆԵՐ

ՀՀ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ			
1	Հաշվիչ երկտարիֆ էլեկտրոնային 380Վ, 5Ա արկղով (600x400x300)մմ	"СТЭМ-3А"	հատ	1
2	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 100/5Ա	"ТК-20 "	հատ	3
3	Արկղ 250Ա անջատոցով և 3 հատ ապահովիչներով	ЯРП-250А	հատ	1
4	Արտաքին լուսավորության պահարան 3 հատ 160 Ա կոնտակտորներով	ԱԼՊ	կոմպ.	1
5	Արտաքին լուսավորության հենասյուն պողպատե խողովակ L=7.0	Ø127x4.0մմ	հատ	11
6	Բարձակ՝ խողովակ L=2.0մ	48x3մմ	հատ	11
7	Լայնակ պողպատանկյունային L=0.7մ	50x50x5մմ	հատ	11
8	Ցցիկ	ШН-21	հատ	44
9	Մեկուսիչ	ТФ-20	հատ	44
10	Ընկուզային մեկուսիչ		հատ	33
11	Արտաքին լուսավորության լուսատու	ЖКУ-250	հատ	11
12	Լամպ	ДНаТ-250	հատ	11
13	Մալուխ ալյումինե ջիղերով օդային (հենասյուների վրայով) 4x25մմ²	АВВГ-1կՎ	մ	180.0
14	Նույնը 4x16մմ²	АВВГ-1կՎ	մ	303.0
15	Մալուխ ուժային ստորգետնյա 4x25մմ²	АВВГ-1կՎ	մ	110.0
16	Հաղորդալար պահարանի ղեկավարման համար	ՊՊՎԳ 2x4մմ²	մ	65.0
17	Ճոպան պողպատյա	Ø-4մմ	մ	480.0
18	Ճոպանի սեղմակ		հատ	480
19	Տուփ բաժանման (1հատ ավտոմատ 1Ֆ 16Ա)		հատ	2
20	Մալուխ լուսատուների լիցքավորման համար	АВВГ 2x2.5	մ	33.0
21	Ամրակցում ծայրային	КВЭТ-4	հատ	25
22	Խողովակ վինիպլաստե	Ø-100մմ	մ	110.0
23	Խողովակ ներդիր (հիմքի համար) 219x5.0մմ	L=1.1մ	հատ	11
24	Հենարանային սալ պողպատ թերթավոր (հիմքի համար)	450x450x6	հատ	11
25	Հիմքի ավազի շերտ (հիմքի համար)		մ³	0.22
26	Բետոն B-15 դասի (հիմքի համար)		մ³	7.7
27	Նույնը մանրահատիկ		մ³	0.11
28	Ամրան հիմքի համար A-III	Ø-10մմ	կգ	104.5
29	Ամրան հիմքի համար A-I	Ø-6մմ	կգ	44.0
30	Ասֆալտի քանդում և վերականգնում փողոցում 8.0 (5+3)սմ հաստությամբ		մ²	44.0
31	Խիճ 15սմ հաստությամբ		մ²	44.0
32	Ասֆալտի քանդում և վերականգնում մայթերում 3 սմ հաստությամբ		մ²	7.04
33	Խիճ 10սմ հաստությամբ		մ²	-
34	Փոսի փորում		մ³	7.7
35	Խրամուղու փորում		մ³	30.8
36	Հետլիցք		մ³	19.8
37	Արտահանում		մ³	18.7
38	Հենասյուների ներկում 2 շերտ		մ²	44.0
39	Անկողնակի պատրաստում		գծմ	110
40	Մալուխի ծածկում աղյուսով		հատ	-
41	Անկյունակ հողանցման համար ∠50x50x5 L=2,5մ		հատ	6
42	Շերտապողպատ - 40x4,0		գծմ	12.0
	ԱՊԱՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	Հենասյուն մետաղական		հատ	4

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Արտաքին լուսավորության նախագիծը կատարվել է հետախուզական , շինարարական և տեղում չափագրությունների հիման վրա: Հիմք է հանդիսացել ՀՀ տարածքում գործող նորմերը, կանոնները և համաձայն СНИП-II-4,89, СН 54-95-ի:

Արտաքին ցանցի էլեկտրասնուցումը իրականացվում է համաձայն ՀԵՑ-ի կողմից տրված էլ սնման տեխնիկական պայմանների N ՏԵ 237 տրանսֆորմատորային ենթակայանից, տեղադրելով արտաքին լուսավորության պահարան:

Ղեկավարման ցանցը՝ որը նախատեսված է ՊՊՎԳ 2x4մմ² հաղորդալարով, Բաղրամյան պողոտայի մոտակա գործող ցանցերից:

Արտաքին լուսավորության ցանցի լարումն է 380/220 Վ, խուլ հողանցված չեզոքով, լուսատուների լարումն է 220 Վ:

Նախագծում նախատեսվել է լուսավորության նվազեցումը գիշերային ժամանակ 30%-ով:

«A» , «B» - երեկոյան լուսավորության ֆազեր

«C» - գիշերային լուսավորության ֆազեր

Բաշխիչ ցանցը նախատեսվել է օդային, մալուխային գծով АВВГ-1 կՎ 4x16 մալուխով, որը անցկացվում է լայնակների վրայով 4.0մմ տրամագծի ճոպանին միացնելով:

Հենասյուների ոչ բարվոք լինելու պատճառով, կատարվում է այդ հենասյուների ապամոնտաժ և նոր հ/մ մոնտաժ:

Լայնակները տեղադրվում են Ø127x4.0մմ, L=7.0մ մետաղական հենասյուներին :

Հենասյուները հարկավոր է տեղադրել 0.6-ից ոչ պակաս մայթեզրից մինչև հենասյան պատվանդանի արտաքին մակերևույթը:

Դրվածքային հզորություն -2.75 կՎտ: Հաշվարկային հզորություն -2.75 կՎտ: էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսը - 8250 կՎտ x ժամ:

ԹԵՐԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹԵՐԻ №-Ն
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇԱՎԱԼՆԵՐ	ԷՏ-1
2	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:1000	ԷՏ-2
3	ՄԻԱԳԾԱՆԻ ՍԽԵՄԱ	ԷՏ-3
4	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ	ԷՏ-4
5		

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Օդային մալուխային գիծ
- Գոյություն ունեցող էլ. ենթակայան
- Արտաքին լուսավորության պահարան ԱԼՊ
- Գոյություն ունեցող հենասյուններ
- Նախատեսվող հենասյուններ լուսատուներով
- Ստորգետնյա մալուխային գիծ

	Ք. ԵՐԵՎԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐԻ ՓՈՂՈՑԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				ՊԱՏՎԵՐ № «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/10»	
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ԱՆ	ԷՏ-1	4
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱՎԱԼՆԵՐ	«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		