ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱՎԱԼՆԵՐ

ՀՀ	ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ			
1	Հաշվիչ երկտարիֆ էլեկտրոնային 380Վ, 5Ա արկղով (600x400x300)մմ	"СТЭМ-3А"	հատ	1
2	Հոսանքի տրանսֆորմատոր 100/5Ա	"ТК-20 "	հատ	3
3	Արկղ 250Ա անջատոցով և 3 հատ ապահովիչներով	ЯРП-250А	հատ	1
4	Արտաքին լուսավորության պահարան 3 հատ 160 Ա կոնտակտորներով	ԱԼՊ	կոմպ.	1
5	Արտաքին լուսավորության հենասյուն պողպատե խողովակ L=6.0	Ø108x4.0մմ	հատ	12
6	Բարձակ՝ խողովակ L=2.0մ	48x3մմ	հատ	11
7	Լայնակ պողպատանկյունային L=0.7մ / L=0.4մ	50x50x5մմ	հատ	11/1
8	Ցցիկ	ШН-21	հատ	44
9	Մեկուսիչ	ТФ-20	հատ	44
10	Ընկուզային մեկուսիչ		հատ	22
11	Արտաքին լուսավորության լուսատու	ЖКУ-250	հատ	11
12	Լամպ	ДНаТ-250	հատ	11
13	Մալուխ ալյումինե ջիղերով օդային (հենասյուների վրայով) 4x25մմ²	АВВГ-1կՎ	մ	30
14	Նույնը 4x16մմ²	АВВГ-1կՎ	մ	300.0
15	Մալուխ ուժային ստորգետնյա 4x25մմ²	АВВГ-1կՎ	մ	3.0
16	Հաղորդալար պահարանի ղեկավարման համար	ՊՊՎԳ 2x4մմ²	մ	60.0
17	Ճոպան պողպատյա	Ø-4մմ	մ	330.0
18	Ճոպանի սեղմակ		հատ	330
19	Տուփ բաժանման (1հատ ավտոմատ 1Ֆ 16Ա)		հատ	-
20	Մալուխ լուսատուների լիցքավորման համար	АВВГ 2x2.5	մ	33.0
21	Ամրակցում ծայրային	КВЭТ-4	հատ	25
22	Խողովակ վինիպլաստե	Ø-100մմ	մ	3.0
23	Խողովակ ներդիր (հիմքի համար) 159x4.5մմ	L=1.1մ	հատ	12
24	Հենարանային սալ պողպատ թերթավոր (հիմքի համար)	450x450x6	հատ	12
25	Հիմքի ավազի շերտ (հիմքի համար)		մ³	0.24
26	Բետոն B-15 դասի (հիմքի համար)		մ³	8.4
27	Նույնը մանրահատիկ		մ³	0.12
28	Ամրան հիմքի համար A-III	Ø-10մմ	կգ	114.0
29	Ամրան հիմքի համար A-I	Ø-6մմ	կգ	48.0
30	Ասֆալտի քանդում և վերականգնում փողոցում 8.0 (5+3)սմ հաստությամբ		մ²	-
31	Խիճ 15սմ հաստությամբ		մ²	-
32	Ասֆալտի քանդում և վերականգնում մայթերում 3.0սմ հաստությամբ		մ²	-
33	Խիճ 10սմ հաստությամբ		մ²	-
34	Փոսի փորում		մ³	8.4
35	Խրամուղու փորում		մ³	0.84
36	Հետլիցք		մ³	0.54
37	Արտահանում		մ³	8.7
38	Հենասյուների ներկում 2 շերտ		մ²	33.12
39	Անկողնակի պատրաստում		գծմ	3.0
40	Մալուխի ծածկում աղյուսով		հատ	-
41	Անկյունակ հողանցման համար ∠50x50x5 L=2.5մ		հատ	6
42	Շերտապողպատ - 40x4,0		գծմ	12.0
	ԱՊԱՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	Հենասյուն մետաղական		հատ	-

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Արտաքին լուսավորության նախագիծը կատարվել է հետախուզական , շինարարական և տեղում չափագրությունների հիման վրա: Հիմք է հանդիսացել ՀՀ տարածքում գործող նորմերը, կանոնները և համաձայն СНИП-II-4,89, СН 54-95-ի:

Արտաքին ցանցի էլեկտրասնուցումը իրականացվում է համաձայն ՀԵՑ-ի կողմից տրված էլ սնման տեխնիկական պայմանների N ՏԵ 5935 տրանսֆորմատորային ենթակայանից, տեղադրելով արտաքին լուսավորության պահարան:

Ղեկավարման ցանցը՝ որը նախատեսված է ՊՊՎԳ 2x4մմ² հաղորդալարով, Մեծարենցի փողոցի մոտակա գործող ցանցից:

Արտաքին լուսավորության ցանցի լարումն է 380/220 Վ, խուլ հողանցված չեզոքով, լուսատուների լարումն է 220 Վ:

Նախագծում նախատեսվել է լուսավորության նվազեցումը գիշերային ժամանակ 30%-ով:

«A» , «B» - երեկոյան լուսավորության ֆազեր

«C» - գիշերային լուսավորության ֆազեր

Բաշխիչ ցանցը նախատեսվել է օդային, մալուխային գծով АВВГ-1 կՎ 4x16 մալուխով, որը անցկացվում է լայնակների վրայով 4.0մմ տրամագծի ճոպանին միացնելով:

Լայնակները տեղադրվում են Ø108x4.0մմ, L=6.0մ մետաղական հենասյուններին :

Հենասյուները հարկավոր է տեղադրել 0.6-ից ոչ պակաս մայթեզրից մինչև հենասյան պատվանդանի արտաքին մակերևույթը:

Դրվածքային հզորություն -2.75 կՎտ: Հաշվարկային հզորություն -2.75 կՎտ:

էլեկտրաէներգիայի տարեկան ծախսը - 8250 կՎտ x ժամ:

ԹԵՐԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹԵՐԻ №-ը
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇԱՎԱԼՆԵՐ	ԷՏ-1
2	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻՇ Մ 1:1000	ԷՏ-2
3	ՄԻԱԳԾԱՆԻ ՍԽԵՄԱ	ԷՏ-3
4	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ	ԷՏ-4
5		

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Օդային մալուխային գիծ
- Գոյություն ունեցող էլ. ենթակայան
- Արտաքին լուսավորության պահարան ԱԼՊ
- Գոյություն ունեցող հենասյուններ
- Նախատեսվող հենասյուններ լուսատուներով
- Ստորգետնյա մալուխային գիծ

	Ք. ԵՐԵՎԱՆ ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՆՈՅ ԹԱՂԱՄԱՍԻ 7-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՏՎԵՐ № «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-14/10»	
		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱՎԱԼՆԵՐ	ԱՆ	ԷՏ-1	4
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ս. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ		«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		